www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

PL POWER SERIES

POWERED SPEAKER

It's what you NEED!

GUIA DEL USUARIO

Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS salvo potenciómetros
SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUCIONES:

1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo
2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
5- No exponga la unidad a lluvia o humedad

PRECAUCION
RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO ABRIR

Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad o lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre el fusible correspondiente. No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.

Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación

"IMPORTANTE PARA EL USUARIO
Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.
NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.
PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."

INSTRUCTIVO DEL USUARIO

PL1240 MP3 POWER /PL-1540 MP3 POWER

- 2 canales MIC- LINE con mp3
- Puerto USB/ SD card, display LCD
- 2 entradas XLR y entrada de línea balanceada
- Preamplificador MIC
- Rango Dinámico
- LED
- Salida para otro amplificador
- EQ Graves/ agudos

GUIA DEL USUARIO



1- ENTRADA BALANCEADA (MIC)
Entradas balanceadas XLR
2- ENTRADA BALANCEADA (MIC)
Entrada con jack ¼”
3- JACK DE ENTRADA TAPE
Entrada para conectar cassetteras
4-ENTRADA BALANCEADA (LINEA)
Entrada balanceada XLR
5- SALIDA BALANCEADA
El sonido puede enviarse a un amplificador externo
6- JACK PARA BAFLE
Salida amplificada para parlantes de 8 ohms
7- CONTROL DE NIVEL DE MIC
Control de nivel de entrada de mic
8- CONTROL DE LINEA
Control de la entrada de linea
9- CONTROL DE VOLUMEN
Nivel master de la salida de volumen
10- TREBLE (AGUDOS)
Este control le da 12dB boos o corte en 10 Khz y mas. sirve para dar un mejor sonido a las voces, guitarras, etc.
11- BAJOS (GRAVES)
Este control le da 12dB de boost o corte en 100Hz por debajo, este circuito se encuentra en la posición central, se utiliza para baterías, bajos, o voces masculinas.
12- CLIP LED
El LED rojo indica el nivel de señal, fader premaster, se ilumina por debajo de 3dB
13- POWER LED
Se ilumina cuando se enciende el equipo
14- USB
Conexión para MP3
15- SD CARD
Conexión para MP3
16- Presione este botón durante la reproducción para pausar, luego presione para reiniciar.
17- Presione este botón para detener la reproducción
18- Presione este botón para repetir una canción.
19- Presione este botón para volver al track anterior
20- Presione este botón para pasar al track siguiente
21- el tiempo de reproducción aparece en el display cada 3 segundos
22- conexión AC

23- Power switch
24- Entrada de alimentación





Especificaciones
-1/4” Entrada MIC: -34dBu
- Entrada XLR: -38 dBu
- RCA entrada de línea: -10 dBu
- XLR Entrada de línea: -18dBu
-Salida de línea: -34dBu

EQ
-Agudo: 10Khz +/- 12 dB
-Grave: 100 Hz +/- 12dB
THD+N: 0.01% an +3dBu, 1 Khz
Frecuencia: 20-20Khz
S/N 110 Db

PL-1540 MP3 POWER:
BAFLE POTENCIADO CON MP3 1000W
*2 VIAS 400W RMS 1000W PICO
*WOOFER 15” + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD
*ENTRADA USB Y SD CARD
*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
*2 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
*1 ENTRADA XLR , RCA ST
*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL
*CONTROL MASTER
*INIDCADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
*RF: 40 - 18 kHz *Eficiencia: 98 dB
*DIMENSIONES:460*400*685 mm PESO: 26 kg
Alimentación: 220Vca 50HZ 500W

PL-1240 MP3 POWER
BAFLE POTENCIADO CON MP3 800W
*2 VIAS 350W RMS 800W PICO
*WOOFER 12” + BOCINA C/DRIVER TITANIUM
SALIDA POTENCIADA PARA OTRO BAFLE
*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY LCD
*ENTRADA USB Y SD CARD
*ECUALIZADOR GENERAL 5 BANDAS
*1 ENTRADAS XLR , PLUG P/MIC O INSTRUM.
*1 ENTRADA XLR , RCA ST
*CONTROL DE GANANCIA POR CANAL

GUIA DEL USUARIO

*CONTROL MASTER
*INIDCADOR DE ENCENDIDO Y PICOS
*RF: 50 - 18 kHz *Eficiencia: 96 dB
*DIMENSIONES:420*310*585 mm PESO: 20 kg
Alimentación: 220Vca 50HZ 430W

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com

THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND